

ADJ Mega Bar LED RC



Einführung

Die LED Bar erlaubt in drei Zonen mit RGB gesteuert zu werden. Wenn auch nur noch eine funktionsfähig ist, kann man sie gut zum Beleuchten einer Wand o.ä. benutzen.

Gut zu wissen

- Der einzige wirklich nutzwolle DMX Modus ist **D-P3**, der 11-Kanal Modus.
- **D-P1** ist nützlich wenn man nicht alle drei Zonen separat steuern möchte.
- Wie man Kanallayout und Adresse einstellt, bitte der Anleitung entnehmen.
- Wenn die Lampe kein DMX erhält, blinkt das Display.

Kanallayout

Diese Lampen benutzen kein gebräuchliches Kanallayout!

11-Kanal Modus (**D-P3**)

| Kanal | Funktion |
|-------|----------------|
| 1 | [0-255] Rot 1 |
| 2 | [0-255] Grün 1 |

| Kanal | Funktion |
|-------|--|
| 3 | [0-255] Blau 1 |
| 4 | [0-255] Rot 2 |
| 5 | [0-255] Grün 2 |
| 6 | [0-255] Blau 2 |
| 7 | [0-255] Rot 3 |
| 8 | [0-255] Grün 3 |
| 9 | [0-255] Blau 3 |
| 10 | [0-2] No function [3-255] Strobe, zunehmend |
| 11 | [0] No function [1-255] Dimmer (Farben) |

3-Kanal Modus (D-P1)

| Kanal | Funktion |
|-------|--------------|
| 1 | [0-255] Rot |
| 2 | [0-255] Grün |
| 3 | [0-255] Blau |

Anleitung & Fixture definition

[Anleitung \(PDF\)](#)

Diese Lampe wird nativ von QLC+ unterstützt

Revision #6

Created 2026-01-18 12:02:05 UTC by Mio Schirmer

Updated 2026-01-19 17:55:48 UTC by L&S Editor